



## Variable Speed Pump Controller. Model: PC410

- Constant pressure control.
- Use one inverter only.
- Easy to use.

### ความสามารถ

1. สามารถควบคุมปั๊มได้สูงสุด 4 ปั๊ม
2. ส่งคำสั่ง ไปให้ inverter โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อ inverter ทำงานที่100% แต่ความดันน้ำยังไม่ถึงค่า setpoint ปั๊มที่อยู่ตำแหน่งถัดไปถูกขับด้วย Direct on line( DOL).
4. รวม PID controller อยู่ภายใน ทำให้สามารถเข้ากันได้กับ inverter ทุกรุ่น
5. มี digital input ทั้งหมด 12 จุด
6. มี 15VDC สำหรับ pressure transmitter.
7. รองรับ flow switch สำหรับ run dry protection.
8. ตรวจสอบเช็คในกรณีท่อรั่วได้
9. ในกรณีที่ inverter เสีย ตัวเครื่องสามารถให้ปั๊มทำงานแบบ on-off

### การทำงาน

PC410 ตรวจสอบระดับของน้ำและความดันของน้ำก่อนที่จะให้ปั๊มทำงาน

PC410 จะส่งคำสั่งไปให้ inverter ซึ่งมีชุดควบคุม ( PID controller ) อยู่ภายใน เพื่อให้ inverter รักษาความดันน้ำให้คงที่ตลอดเวลา ถ้าความดันน้ำต่ำกว่าค่า setpoint ปั๊มตัวอื่นที่อยู่ในระบบจะช่วยกันทำงาน แต่ถ้ามีการใช้น้ำน้อย ความดันน้ำสูงขึ้นปั๊มตัวที่ทำงานแบบ DOL จะหยุดก่อน ปั๊มที่ใช้ inverterหยุดทำงานเป็นตัวสุดท้าย

ถ้ามีการทำงานรอบใหม่ ปั๊มที่อยู่ตำแหน่งถัดไปจะเริ่มทำงานก่อนโดยใช้

inverter ควบคุม

ในกรณีที่ inverter เสีย PC410 สามารถให้ปั๊มทำงานแบบ

on-off ได้

Analog input: 0-10V or 4-20mA for Pressure Transmitter .

Analog output: 0-10V for Inverter Setpoint.

### Digital input.


1. Overload of pump No.1.
2. Overload of pump No.2.
3. Overload of pump No.3.
4. Overload of pump No.4.
5. Auto No.1
6. Auto No.2
7. Auto No.3
8. Auto No.4
9. Inverter fault.
10. X1 (Flow switch)
11. low level.
12. Mode switch.

Level switch: Use external unit and then wire contact output to PC410.

Relay output.: 1A, 250Vac NO contact .

Power Supply: 220Vac.

Dimension: 203x148x95 mm<sup>3</sup>.



## Vsd 4 pump + 1 inverter. PC410.

