


Max Bright Central Unit

ไฟฉุกเฉิน Max Bright

เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม ติดตั้งง่าย ตามห้องเครื่องและพื้นที่ ที่จัดเตรียมไว้ ส่วน Remote Lamp มีทั้งแบบโคม Down Light หรือ แบบติดฝ้าเพดาน ติดผนังได้ตามต้องการ สามารถติดตั้ง Remote Lamp ได้หลายจุดและต่อสายไฟไปยังตัวเครื่อง Central Unit เครื่องเดียว ระบบไฟที่ใช้มีให้เลือก DC 12 Volt 24 Volt และ High Power AC 220 Volt

Central Unit Emergency Light IIUU Output 12V และ 24V

CU Series 12/24 VDC							
Output 12 VDC				Output 24 VDC			
Model	Max.Load	Battery VRAL/SLA	Dimansion L x W x H (cm.)	Model	Max.Load	Battery VRAL/SLA	Dimansion L x W x H (cm.)
CU 3-12	10 Watt.	12V 2.9Ah	22x8.5x14.5	CU 18-24	160 Watt.	24V 17Ah.	31x18x25
CU 5-12	20 Watt.	12V 5.0Ah		CU 23-24	220 Watt.	24V 24Ah.	
CU 7-12	30 Watt.	12V 7.0Ah.	26x8.5x14.5	CU 40-24	360 Watt.	24V 40Ah.	44x29x62
CU 18-12	80 Watt.	12V 17Ah.	31x8.5x25	CU 55-24	500 Watt.	24V 55Ah.	
CU 23-12	110 Watt.	12V 24Ah.		CU 65-24	600 Watt.	24V 65Ah.	
CU 40-12	180 Watt.	12V 40Ah.	31x18x25	CU 75-24	700 Watt.	24V 75Ah.	
CU 55-12	250 Watt.	12V 55Ah.	30x22x52	CU 100-24	900 Watt.	24V 100Ah.	60x40x110
CU 65-12	300 Watt.	12V 65Ah.		CU 134-24	1200 Watt.	24V 134Ah.	
CU 75-12	350 Watt.	12V 75Ah.	44x29x62	CU 150-24	1350 Watt.	24V 150Ah.	
CU 100-12	450 Watt.	12V 100Ah.		CU 180-24	1650 Watt.	24V 180Ah.	
CU 134-12	620 Watt.	12V 134Ah.	CU 200-24	1850 Watt.	24V 200Ah.		
CU 150-12	690 Watt.	12V 150Ah.	60x40x110	CU 225-24	2000 Watt.	24V 225Ah.	
CU 180-12	820 Watt.	12V 180Ah.					
CU 200-12	920 Watt.	12V 200Ah.					
CU 225-12	1000 Watt.	12V 225Ah.					
CU 300-12	1350 Watt.	12V 150Ah. x2					
CU 400-12	1850 Watt.	12V 200Ah. x2					



Emergency Light IIUU High Power (สำหรับหลอดไฟ 220V)

HP Series 220 VAC. – Pure sine Wave output 220 VAC.					
Model	Battery VRAL/SLA	Dimansion L x W x H (cm.)	Model	Battery VRAL/SLA	Dimansion L x W x H (cm.)
HP 200	12V 28Ah. x2	40x40x57	HP 1500	12V 90Ah. x4	40x60x100
HP 400	12V 55Ah. x2		HP 2000	12V 120Ah. x4	
HP 500	12V 65Ah. x2		HP 3000	12V 180Ah. x4	50x65x165
HP 700	12V 80Ah. x2		HP 3700	12V 120Ah. x8	
HP 1000	12V 65Ah x4		40x60x100	HP 4500	

หมายเหตุ : สามารถเลือกการทำงานให้หลอดไฟติดตลอด หรือติดเมื่อไฟดับได้

